

わん
わん!

センサー防犯 GUARD DOG ALARM アラーム

センサーが反応
すると光と音で警告!!

DOG4050



リアルな犬の鳴き声
×10種

警告音声×10種

呼び出しチャイムにも使える!

アラーム×4種 チャイム/メロディ×6種類

音声選択・音量調節可能



人感
センサー

電池式
防雨仕様



ドアや窓が開くと
光と音で警告!!

DOG4030



リアルな犬の鳴き声×10種
警告音声×10種

呼び出しチャイムにも使える!

アラーム×4種 チャイム/メロディ×6種類

音声選択・音量調節可能

ドア・窓
センサー

電池式
防雨仕様
IP55相当





センサー防犯アラーム DOG4050

主な用途

- 敷地内やガレージの侵入者の感知、警告、防犯対策に
- 来客や家族の出入り、徘徊などの感知に
- 店舗に設置して昼間は呼出チャイム、夜間は防犯に
- 熊など害獣への感知や威嚇に

特長

- 激しい光と豊富な着信音や音声で威嚇・警告・お知らせします(30音)
- 侵入者には飼いだ犬と錯覚させ、害獣には威嚇効果があるリアルな犬の鳴き声10種
- 侵入者に警告できる警告音声10種
- 抜群の飛距離(屋外見通し距離最大180m)
- 簡単に取り付けできます
- 防雨仕様で雨や水がかかる場所でも設置可能
- 送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能
- 電波を利用したワイヤレス方式を採用、配線不要でどこでも使用できます(1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません)

人感センサー送信機

【電源】DC4.5V:単4形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命※】約1年半(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが緑点滅 ※送信ランプ切換スイッチがOFFでも点滅 【電源スイッチ】あり 【送信方法】センサーが反応すると送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【送信ランプ】送信時に緑ランプが点灯(約4秒間)ON/OFF(切換式) 【センサー】赤外線センサー 【センサー感知距離※】約3m~約5mまで※高さ1.5m設置時/気温20℃時 【センサー感知範囲※】上下方向約15°/左右方向約20°(最小)~約100°(最大) レンズカバーで調整可能 ※高さ1.5m設置時/気温20℃時 【センサー感知方向】180°/9段階可変 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等30種類 【使用エリア】屋内/屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水がかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません) 【使用温度範囲】-10℃~+40℃ 【外形寸法】本体:77(W)×35(D)×83(H)mm(取付・角度調整スタンド含む) 【本体質量】約89g(電池を含まない) ※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより短くなります。 ※センサー感知範囲と距離は設置する環境の変化や感知対象により変動します。

受信チャイム

【電源】DC4.5V:単2形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命※】約6ヶ月[1日10回受信/気温20℃時、受信表示※(音と光)、音の種類1番時] 【電池切れ表示】送信機電池切れランプがオレンジ点滅 受信機電池切れランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【受信ランプ】受信時に赤ランプ28個が激しく点滅または流れる 切換可能 【受信表示】※(音と光)/♪(音のみ)/※(光のみ) 切換可能 【動作時間】1回/30秒/60秒/連続 切換可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押して選曲 【音の種類】犬の鳴き声・警告音声・アラーム・チャイム・メロディ30種類 【音量調節】音量ボタン◀▶大(▲)/小(▼)8段階 【音量可変範囲】0dB~115dB(約)/1m 【使用エリア】屋内/屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水がかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】87(W)×54(D)×135(H)mm 【本体質量】約210g(電池を含まない)※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより短くなります。

付属品

※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【人感センサー送信機用】取付用 両面テープ×1/取付用 ネジ×2/取付用 リブ×2 【受信チャイム用】取付用 ネジ×1/取付用 リブ×1/滑り止めシート×1 【共通】取扱説明書



センサー防犯アラーム DOG4030

主な用途

- ドアや窓からの侵入者の感知、警告、防犯対策に
- 普段、ドアや窓を開ける時に犬がいるとアピールできる
- 店舗に設置して昼間は呼出チャイム、夜間は防犯に
- 来客や家族の出入り、徘徊などの感知に

特長

- 激しい光と豊富な着信音や音声で威嚇・警告・お知らせします(30音)
- 侵入者には飼いだ犬と錯覚させるリアルな犬の鳴き声10種
- 侵入者に警告できる警告音声10種
- 抜群の飛距離(屋外見通し距離最大180m)
- 簡単に取り付けできます
- 防雨仕様で雨や水がかかる場所でも設置可能
- 送信機の電池切れが受信機でもわかる、電池切れお知らせ機能
- 電波を利用したワイヤレス方式を採用、配線不要でどこでも使用でき(1対1の専用IDとなっており、送信機または受信機の増設はできません)

製品仕様 ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。

ドア・窓センサー送信機

【電源】DC4.5V:単4形アルカリ乾電池3本(別売) 【電池寿命※】約2年(1日10回送信、20℃時) 【電池切れ表示】送信ランプが緑点滅 【電源スイッチ】なし 【送信方法】マグネットが本体から離れると送信 【送信周波数】315MHz帯 【電波到達距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【送信ランプ】送信時に緑ランプが点灯(約4秒間) 【デジタルIDコード数】6万通り(変更不可) 【選曲方法】選曲ボタンV(送り)/^ (戻り)を押し、受信機で確認しながら選曲 【選曲可能数】チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン等30種類 【使用エリア】屋内/屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水がかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】本体:30(W)×25(D)×138(H)mm(取付プレート含む) マグネット:10(W)×7.5(D)×35(H)mm(両面テープ含む) 【本体質量】約55g(電池を含まない)※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより短くなります。

受信チャイム

【電源】DC4.5V:単2形アルカリ乾電池3本(別売)、または専用ACアダプターX0505・X0505B(別売) 【電池寿命※】約6ヶ月[1日10回受信/気温20℃時、受信表示※(音と光)、音の種類1番時] 【電池切れ表示】送信機電池切れランプがオレンジ点滅 受信機電池切れランプが赤点滅 【電源スイッチ】あり 【受信周波数】315MHz帯:登録済みの同一IDコードのみ受信 【受信可能距離】屋外見通し最大180m/屋内見通し最大90m 【受信ランプ】受信時に赤ランプ28個が激しく点滅または流れる 切換可能 【受信表示】※(音と光)/♪(音のみ)/※(光のみ) 切換可能 【動作時間】1回/30秒/60秒/連続 切換可能 【選曲方法】送信機の選曲ボタンV(送り)、^ (戻り)を押して選曲 【音の種類】犬の鳴き声・警告音声・アラーム・チャイム・メロディ30種類 【音量調節】音量ボタン◀▶大(▲)/小(▼)8段階 【音量可変範囲】0dB~115dB(約)/1m 【使用エリア】屋内/屋外 防塵形・防噴流形(IP55相当)で屋外の雨や水がかかる場所でも使用可能(※完全防水ではありません) 【使用温度範囲】-10℃~+45℃ 【外形寸法】87(W)×54(D)×135(H)mm 【本体質量】約210g(電池を含まない)※電池寿命は使用環境や設定した曲の長さにより短くなります。

付属品

※電池BOX内またはパッケージ内に入っています。

【ドア・窓センサー送信機用】取付用 両面テープ×1/取付用 ネジ×2/取付用 リブ×2 【受信チャイム用】取付用 ネジ×1/取付用 リブ×1/滑り止めシート×1 【共通】取扱説明書